

LogiLink®

Mobiler Zusatzakku, 10.000 mAh, 1x USB-C, 2x USB-A

Tragbares schlankes Design!

- ist speziell für Mobiltelefone und Tablets mit hohem Stromverbrauch geeignet
- Eingang 1: Micro-USB: 5 V/2 A (10 Watt), 9 V/2 A (18 Watt), 12 V/1,5 A (18 Watt)
- Eingang 2: USB-C: 5 V/2,5 A (12,5 Watt), 9 V/2 A (18 Watt), 12 V/1,67 A (20 Watt)
- Ausgang 1: USB-A: 5 V/4 A (20 Watt), 9 V/2 A (18 Watt), 12 V/1,5 A (18 Watt)
- Ausgang 2: USB-A: 5 V/4 A (20 Watt), 9 V/2 A (18 Watt), 12 V/1,5 A (18 Watt)
- Ausgang 3: USB-C: 5 V/3 A (15 Watt), 9 V/2 A (18 Watt), 12 V/1,67 A (20 Watt)
- LCD-Ladestatusanzeige (Akku der Powerbank)
- intelligentes Fast Charging
- Überstrom-, Überlastungs-, Überentladungs- und Kurzschlusschutz
- Maße: (B)70 x (T)140 x (H)16 mm
- inkl. 300 mm USB-C Ladekabel

Anwendungsbeispiele:

- kompatibel mit allen USB-kompatiblen Geräten wie Smartphones, Smartwatches, Tablets, Kopfhörer, Digitalkameras und vielem mehr



Mobiler Zusatzakku



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt den einfachen Transport

Produkt	Ausführung	Kapazität	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Mobiler Zusatzakku	1x USB-C / 2 x USB	10.000 mAh	schwarz		PA0286	11117704