W&T
www.WUT.de

Interface Konverter RS232 - Centronics

- Anschluss paralleler Drucker an Messgeräte, Terminals, Telefonanlagen, mittlere Datentechnik
- mechanischer Aufbau wie ein normales Druckerkabel
- automatische Erkennung der Übertragungparameter
- Datenformat: 7 / 8 Datenbit, No, Even, Odd Parity
- Baudrate: 300 - 76.800 Baud
- Handshake: DTR und XON/XOFF
- Buffer: 2 KByte (1K + 1K Überlaufbuffer)
- Stromversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Eingang: 9 Pol Sub-D Kupplung mit 2 m Anschlusskabel, steckerfertig für PC
- Ausgang Centronics-Stecker, direkt auf Drucker aufsteckbar
- Kunststoff-Kleingehäuse
- Maße: (B)61 x (T)75 x (H)20 mm
- Lieferumfang: Interface Konverter RS232 - Centronics, Netzteil, 2 Mini Gender Changer für 25 Pol Sub-D-Anschlüsse

Interface Konverter RS232 - Centronics

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Interface Konverter RS232 - Centronics, stromlos	RS232 - Centronics	1	grau	82000	11130208

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH