

LogiLink®

Mikrofon Stereo

- An/Aus-Schalter
- Standfuß: 9 x 7 mm
- Empfindlichkeit: -58 ±3 dB
- Impedanz: 2,2K Ohm
- Frequenzbereich: 100-16 KHz
- SNR: Mehr als 60 dB
- Unterstützt: Windows 98SE/ME/2000/ XP/2003/Vista/7/8/10 und Mac OS 8.6 oder höher
- Kabellänge: 1,7 - 2,0 m

Anwendungsbeispiele:

- für VoIP, Internetkonferenzen, Onlinechat, Spracherkennung und jede Art von Tonaufnahmen



Mikrofon Stereo

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Mikrofon Stereo	3,5 mm Klinke	schwarz		HS0047	11115567