

LogiLink.

Mobiles Ladegerät / Powerstation, 600 Watt - Tuya kompatibel

Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen!

- Stromversorgung von 9 Geräten
- Kapazität: 512Wh
- mit LiFePO4-Akku
- ausgestattet mit 2x AC-Steckdose, 2x USB-A-Anschluss, 2x USB-C-Anschluss, 2x DC 5521-Anschluss und 1x Zigarettenanzünder-Anschluss
- Eingänge AC: 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A (1200 Watt max.) / Solarpanel / Auto: 12-20 V/10 A (200 Watt max.)
- Ausgänge 2x USB-A: 5 V/2.4 A (12 W max.) / 2x USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (100 W max.) / 2x DC 5521: 12,6 V/3 A (36 W max.)
- Unterspannungs-, Überspannungs-, Überstrom-, Überlast-, Überhitzungs-, Kälte-, Kurzschlusschutz und SoH (Batteriestand-Überwachung)
- Kunststoffgehäuse mit Tragegriff
- mit LCD-Anzeige
- mit LED-Notleuchte (4 Helligkeitsstufen & SOS-Beleuchtung)
- Kabellänge: 1,5 m
- Maße: (B)301 x (T)193 x (H)227 mm
- Lieferung inkl. AC-Netzteil und Autoladekabel

Anwendungsbeispiele:

- unabhängiges Laden von Gebäudeinfrastruktur
- um alle gängigen Geräte aus dem Office zu betreiben und zu laden - vom Laptop bis zum digitalen Flipchart
- ideal bei Stromausfall
- für Camping geeignet



Mobiles Ladegerät / Powerstation, 600 Watt



Mobiles Ladegerät / Powerstation, 600 Watt - Rückansicht



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Mobiles Ladegerät / Powerstation	600 Watt	2x AC / 2x USB-A / 2x USB-C / 2x DC5521 / Zigarettenanzünder	schwarz	PPS0600	11117896