LogiLink

USB-Steckdosenadapter, GaN, 3x USB-A (QC) & 1 x USB-C (PD) Kupplung, 48 Watt

Super praktisch & platzsparend dank 4 Ladeports.
1 Steckdose belegen - 4 Geräte gleichzeitig laden!

• Eurostecker
• Eingang: 100 - 240 Volt AC, 50/60 Hz, 1,2A
• Ausgang: USB-C: 5,0 V/3,0 A (15,0 W), 9,0 V/3,0 A (27 Watt), 12,0 V/2,5 A (30 Watt), 15,0 V/2,0 A (30,0 W), 20,0 V/1,5 A (30 Watt max.); USB-A1: 5,0 V/3,0 A (15,0 W), 9,0 V/2,0 A (18,0 W), 12,0 V/1,5 A (18 Watt max.); USB-A2: 5,0 V/2,4 A (12 Watt max.).); USB-A3: 5,0 V/2,4 A (12 Watt max.); Gesamtleistung: 48 Watt
• automatische Anpassung der Leistung bei Belegung mehrerer Ports: USB-C+USB-A1: 18 Watt + 18 Watt (36 Watt); USB-C+ (USB-A2+USB-A3): 30 Watt + 12 Watt (42 Watt); USB-C + USB-A1+ (USB-A2+USB-A3): 18 Watt + 18 Watt+ 12 Watt (48 Watt)
• Effizienzklasse: 4
• Geräteschutz: Überstrom-, Überlade-, Überhitzungs-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
• Maße: (B)35 x (T)98 x (H)66 mm

Anwendungsbeispiele:
- zur Stromversorgung von USB-Periepheriegeräten
- zum Laden von Geräten mit USB kompatibler Stromversorgung z.B. Smartphone, Tablet und MP3-Player



USB-Steckdosenadapter


Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung


Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Typ	Anschluss	Länge	Farbe	Herstellernummer	Bestellnummer
USB-Steckdosenadatper	3 x USB-A / 1 x USB-C	Kupplung		schwarz	PA0377	**11118583**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH